

[iCharger Duo IC4010D, 10S,  
2kW, 40A](#)

[GWL IC4010D]

**CHF436.11**

inkl. 8.1% MwSt

zzgl. [Versand](#)



Junsi iCharger 4010 Duo 2000W

Kompakt und kräftig, das Junsi 4010 Duo Ladegerät leistet 2000W 70A im Synchronmodus oder 2 x 1400W 40A Asynchron. Die Genauigkeit der Balancer beträgt ca. 1mV je nach Einstellung. Alle wichtigen Informationen werden auf dem dem Farbdisplay angezeigt. Ein USB Anschluss am Ladegerät ermöglicht das Auswerten der Daten am Computer, ebenso das Updaten der Software. Ein Micro SD Karten Slot befindet sich ebenfalls am Gerät. Das Ladegerät wird als externer Speicher am Computer erkannt. Es werden keine weiteren Treiber benötigt.

- Balancerboards mit XH Steckung liegen bei

#### Eigenschaften

Ladestrom einstellbar pro Ausgang: 0,05A - 40A  
Ladestrom einstellbar im Synchronmodus: 0,05A - 70A  
Balancer Ausgleichstrom pro Ausgang: 1,2A  
Entladeleistung wenn an beiden Ausgängen entladen wird: 100W  
Entladeleistung wenn an einem Ausgang entladen wird: 130W  
Breite (mm): 140  
Ladeleistung Max. an einem Ausgang: 1400W  
Gewicht (g): 1500  
Externe Hochstromentladung Asynchron: 1600W  
Max. Anzahl Bleibatterien: 18 (2 - 36V)  
Genauigkeit Balancer (je nach Einstellung): 1mV  
Integrierter Balancer für bis zu: 2 x 10s Lixx  
Balancer Ausgleichstrom Synchronmodus: 2,4A  
Max. Entladeleistung: 200  
Max. Leistung: 2000  
Ladeleistung (Synchron): 2000W  
Ladeleistung Max Parallel: 2000W  
Ladeleistung Max. Watt: 2000W  
Entladeleistung Max. im Synchronmodus: 200W  
Länge (mm): 210

Max. Anzahl NiCd/NiMH Akkus: 25  
Externe Hochstromentladung Synchron: 3000W  
Eingangstrom Grenze: 65A  
Max. Ladestrom: 70  
Höhe (mm): 80  
Eingangsspannung: 9V - 50V DC  
Lüfter: Ja  
Unsterstützung von Reflexladung: Ja  
Balancer integriert: Ja  
Micro SD Karten Slot: Ja  
Netzteil integriert: Nein

Lieferzeit: auf Anfrage

Die Lieferzeit gilt für Lieferungen innerhalb der Schweiz.